

## Bombas Dosificadoras Electromagnéticas

### BOMBA ANALÓGICA CONSTANTE

### TEKNA EVO AKS



La gama de Bombas Electromagnéticas **TEKNA EVO**, es la última generación de bombas dosificadoras electromagnéticas microprocesadas, existen varios modelos según su aplicación, en base a la forma de actuación o dosificación. Se disponen en todos los modelos de 4 Rangos de Dosificación, que cubren los intervalos de dosificación de 0 a 60 lts/h, en función de la presión de dosificación. Todas las bombas tienen protección eléctrica IP65, cabezales en PVDF de serie, bolas de serie en Cerámica y juntas en Vitón.



Modelos:

CÓDIGO	MODELO	CAUDAL (Lts/h)	PRESIÓN (Bar)	CONEXIÓN (mm)	FRECUENCIA (Imp./min.)	CAPACIDAD (cc./imp.)	CONS (W)
01001008	TEKNA EVO AKS600	2,5	20	4 x 6	120	0,35	12,0
01001009	TEKNA EVO AKS603	6,0	8	4 x 6	160	0,63	12,2
01001010	TEKNA EVO AKS800	10,0	10	4 x 6	300	0,56	23,9
01001011	TEKNA EVO AKS803	25,0	4	8 x 12	300	1,39	22,2

Características técnicas generales:


- Bomba dosificadora analógica con caudal constante y regulable.
- Caudal ajustable manualmente por potenciómetro en el panel frontal.
- Dos frecuencias de funcionamiento (0-20% y 0-100%), con led indicador.
- Válvula de purga manual.
- Membrana en teflón (PTFE), con cabezal estándar de PVDF y juntas en vitón, (NHP).
- Carcasa fabricada en PP reforzado con fibra de vidrio, protección IP65.
- Alimentación estándar 100-240Vac, 50/60Hz.
- Kit de instalación estándar, con válvula de pie en PVC, válvula inyección en PVC, tubo de aspiración PVC y tubo de impulsión PEAD. Opcional cabezal con juntas en EPDM para ácidos fuertes y sosas, (NHH).

Despiece y/o recambios:


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN REPUESTO	F.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN REPUESTO	F.
01004008	CABEZAL 600 PVDF/FPM*	1	01004027	ELECTROIMAN 803	7
01004011	CABEZAL 600 PVDF/EPDM*	1	01004028	CIRCUITO AKS/AKL600	8
01004009	CABEZAL 603/800 PVDF/FPM*	1	01004029	CIRCUITO AKS/AKL603	8
01004012	CABEZAL 603/800 PVDF/EPDM*	1	01004030	CIRCUITO AKS/AKL800	8
01004010	CABEZAL 803 PVDF/FPM*	1	01004031	CIRCUITO AKS/AKL803	8
01004013	CABEZAL 803 PVDF/EPDM*	1	01004024	SOPORTE PARED TEKNA EVO	9
01004014	JUEGO VÁLV. 600/603/800 PVDF/FPM	2	01004021	PURGA CABEZAL EVO	-
01004016	JUEGO VÁLV. 600/603/800 PVDF/EPDM	2	01004070	FILTRO PIE 600/603/800 PVDF/FPM	-
01004015	JUEGO VÁLV. 803 PVDF/FPM	2	01004071	FILTRO PIE 803 PVDF/FPM	-
01004017	JUEGO VÁLV. 803 PVDF/EPDM	2	01004074	RACORD INYECCION 600 PVDF/FPM	-
01004018	MEMBRANA 600/603/800	3	01004075	RACORD INYECCION 603/800 PVDF/FPM	-
01004019	MEMBRANA 803	3	01004076	RACORD INYECCION 803 PVDF/FPM	-
01004020	TAPA FRONTAL TEKNA EVO	4	01004062	KIT INSTALACIÓN 600 PVDF/FPM**	-
01004022	TAPA CONEXIÓN CABLES	5	01004063	KIT INSTALACIÓN 603/800 PVDF/FPM**	-
01004025	ELECTROIMAN 603	7	01004064	KIT INSTALACIÓN 803 PVDF/FPM**	-
01004026	ELECTROIMAN 600/800	7	01004080	SONDA NIVEL + FIJACION	-

\*Cabezal Completo: Compuesto por Cabezal, Juego de Válvulas, Tornillos y Junta Membrana.


\*\*Kit Instalación Completo: Incluye Filtro Aspiración, Racord de Inyección y 2 mts. de Tubo de Aspiración e Impulsión.



600 - 603 - 800 - 803



600 - 603 - 800



803

